GVDレコーダー ユーザーアカウントのパスワード変更手順

1.通常表示しているディスプレイモードの状態から赤枠①内の「設定」アイコンを クリックします。



3

2.次に赤枠②内の「システム」アイコンをクリックします。

Ľà,



GVDレコーダー ユーザーアカウントのパスワード変更手順

3.赤枠③の「Admin」をダブルクリックします。 「ユーザー追加/修正」のダイアログが表示されます。 赤枠④の「パスワード変更」をクリックします。 「パスワード変更」のダイアログが表示されますので 赤枠⑤の「新しいパスワード」および赤枠⑥の「確認パスワード」欄に 新しいパスワードを入力します。 最後に赤枠⑦の「確認」をクリック、赤枠⑧の「確認」をクリックします。

CCVD 0-000000 100000 8 1 100 6 0-00000 0000 8 1 100 000 0-0000 000 000 000 000 000 0-0000 000 000 000 000 000 000 0-0000 00000 00000 00000 8 1 100 000 0-0000 00000 00000 00000 8 1 100 000 0-0000 00000 00000 00000 8 1 100 000 0-0000 0000 0000 0000 8 1 100 000 0-0000 0000 0000 0000 0000 8 1 100 000 0-0000 0000 0000 0000 0000 000 0-0000 0000	i 4a 4a <u> </u> • <mark> </mark> ⊨ 4	<mark>≉</mark> :	
	15 and 15 and 26 and 15 and 26 and 16 and 26 and 16 and 27	а положа по на	

4.赤枠⑨の「Guest」をダブルクリックします。 「ユーザー追加/修正」のダイアログが表示されます。 赤枠⑩の「アカウントに無効」をクリックするとチェックが入ります。 赤枠⑪の「確認」をクリックします。

COVD 0.000000 00000 8 0000 000 000 000 000 0	6 4 4 <u>)</u> + ∞ + + 65 ;=:			
	Charles (2000) Control (2000) State (2000) State (2000) </th <th>ni (16) 93) 4</th> <th></th> <th></th>	ni (16) 93) 4		
		2-9- 48 (49)2	и (**** (*****************************	

GVDレコーダー ユーザーアカウントのパスワード変更手順

5.最後に赤枠⑫の「表示モード」をクリックすると設定操作前の状態に戻ります。



*設定したパスワード名は忘れないよう管理願います。